

BATTERY MOTOR FBM-B 3100 FOR USE WITH PUMP COMBIFLUX FP 314



Ventajas

- Puede utilizarse inmediatamente, sin conectar cables, independientemente de la corriente que haya en el local, incluso en el exterior.
- Sin mantenimiento, sin desgaste. Ahorro en costes.
- Puede vaciar un bidón de 200-litros en 3 minutos (seleccionando 15,000 rpm)
- Duración de la batería hasta 120 min
- Diez bidones de 200 ltr. Pueden ser vaciados con una sola carga (seleccionando 5,000 rpm)
- El caudal no disminuye hasta la finalización de la carga.
- La última velocidad seleccionada se mantiene cuando se arranca el motor
- Mínima pérdida de tiempo al cambiar de batería por su fácil acople.
- Batería reemplazable. – recarga en 30 minutos
- Motor de acople rápido a la bomba sistema COMBIFLUX.
- Varias bombas pueden trabajar con un solo motor gracias al sistema COMBIFLUX.
- También muy adecuada para bombear pequeñas cantidades.
- Permite extracciones en garrafones de cuello estrecho.



Ajuste rápido de velocidad

Datos técnicos del motor:

- Tipo: Motor DC sin escobillas
- Alimentación: batería
- Protección clase: IP44
- Ajuste velocidad variable infinita.
- Peso: 1.2 kg

Datos técnicos batería + cargador

- Tipo Batería : litio-ion



Battery + charger
BCH-3100

- Voltaje batería: 18 V
- Capacidad batería: 1.5 Ah

- Cargador:
100 - 120 V, 50 - 60 Hz
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Tipo: Carga rápida.
- Tiempo de recarga: 30 min



Motor a batería FBM-B 3100 –La solución cuando el cable es un problema no deseado.



Alta movilidad debido al motor de batería.



Rápida sustitución de la batería gastada por otra que espera en el cargador.